

Функции LSA: использование паролей в референциях

Временный сайт администратора

По умолчанию, в каждом офисе есть временный сайт администратора (действует 28 дней со дня первого вписывания) **0000LS**, пароль **AMADEUS1** (или запросите новый сайт администратора в Helpdesk Amadeus), при первом вписывании необходимо сменить пароль (NEWPASS1 – замените на свой новый пароль длиной 7-8 символов, с комбинацией латинских букв и цифр):

- в своем офисе:

J1000LS-AMADEUS1/ NEWPASS1

- в чужом офисе (если открыт доступ):

JUM/O-MOWR22904/0000LS-AMADEUS1/ NEWPASS1

В дальнейшем, при вписывании необходимо указывать пароль в команде:

J1000LS- NEWPASS1

или отдельно:

J1000LS

J- NEWPASS1

Через 90 дней, система попросит снова сменить пароль:

J- NEWPASS1/SUPERPW2

Просмотр всех сайтов в офисе

- своего офиса:

JCD

- чужого офиса (если открыт доступ):

JCD SVXR22901

Ответ:

Сайн не м.б. использован

Сайн заблокирован

```
OFFICE SVXR22901
SIGN LOC PLC QCT DUTY CODES USER NAME
-----
0000LS N N GS,AS,SU LOC ADMIN
0001AA N Y GS IVANOV
1977YU Y N GS,SU MOWR22905
1978AB N N SU BRAGIN AND
```

Проверить, какие сайты, например, наделены правами LSA (администратора) можно, указав через «/» код LSA в команде JCD (таким же образом проверяются и другие свойства сайтов в офисе):

JCD/LSA

Ответ:

```
OFFICE SVXR22901
```

```
SIGN LSA
```

```
-----
```

```
0000LS Y
```

```
1967NN N
```

```
1978AB N
```

```
>
```

С правами LSA

Без прав LSA

Блокирование сайта

После шести попыток ввода неверного пароля при вписывании, сайт будет заблокирован системой (см. выше в списке сайтов столбец PLC).

Кроме того, администратор может сам запретить использование любого сайта (см. раздел «Модификация»), см. выше в списке сайтов столбец LOC.

Разблокирование сайта

После автоматического блокирования сайта из-за указания неверного пароля, администратор или Password Officer (см. раздел «Модификация») может разблокировать его (при этом пароль сбросится на AMADEUS1) с помощью команды:

- своего офиса:

JGR 0001AA / PWD

- чужого офиса (если открыт доступ):

JGR 0001AA.SVXR22901 / PWD

В результате сайт будет разблокирован, будет установлен пароль по умолчанию AMADEUS1, при первом вписывании под этим сайном система потребует сменить пароль.

Создание нового сайта

- в своем офисе:

JGA 0002AB / USN-IVANOV / DUTA-SU

- в чужом офисе (если открыт доступ):

JGA 0002AB.SVXR22901 / USN-PETROV / DUTA-SU

Удаление сайта

- в своем офисе:

JGX 0002AB

- в чужом офисе (если открыт доступ):

JGX 0002AB.SVXR22901

Просмотр свойств сайта

- в своем офисе:

JGD 0002AB

- в чужом офисе (если открыт доступ):

JGD 0002AB.SVXR22901

Модификация свойств сайта

- назначить сайну функции Password Officer (возможность разблокировать сайт – см. раздел «Разблокирование сайта»):

JGU 0002AB /POF-Y

- назначить еще одному (помимо Вашего) сайну функции LSA администратора:

JGU 0002AB /LSA-Y

- невозможность использовать сайт несколькими сотрудниками одновременно (по умолчанию установлено - невозможно):

JGU 0002AB /MUL-N

- установка запрета на использование сайта (см. раздел «Блокирование сайта»):

JGU 0002AB /LOC-Y

- изменение имени агента, использующего этот сайт (в свободной форме до 40 символов), например: фамилия или номер офиса (для субагентов):

JGU 0002AB /USN-SIDOROV

- добавление дополнительного duty-code (по умолчанию – GS):

JGU 0002AB /DUTA-SU

- открыть возможность использования этого сайта при вписывании из другого офиса (для работы в этом офисе в качестве удаленного):

JGU 0002AB /RMO-Y

Примечание: возможно изменение нескольких свойств одновременно, например:

JGU 0002AB /USN-ADMIN IVANOVA /POF-Y

Для модификации сайтов в других офисах (если открыт доступ) после номера сайта указывается точка и номер офиса (officeID), например:

JGU 0002AB.SVXR22901 /RMO-Y

Для модификации **всех** сайтов – вместо номера сайта указывается **ALL**:

JGU ALL / RMO-Y

JGU ALL.SVXR22901 / RMO-Y

Более детальная информация, в т.ч. и по другим свойствам: **HE LS2.295**

Свойства по умолчанию

При создании сайта назначаются свойства по умолчанию, согласно таблице значений свойств в офисе:

JTD

JTD SVXR22901

Изменить значение свойства по умолчанию для вновь создаваемых сайтов (см. раздел «Модификация свойств сайта»):

JTU /RMO-Y

JTU SVXR22901 /RMO-Y